

Мобильные принтеры серии ZQ600 Plus

Мобильные принтеры этикеток и квитанций премиум-класса для максимальной производительности

Хотите повысить эффективность управления запасами и качество обслуживания клиентов в вашем магазине? Вы можете сделать это с помощью мобильного принтера серии ZQ600 Plus. Серия ZQ600 Plus унаследовала преимущества популярной платформы QLp и делает ее еще лучше за счет передовых технологий и инновационного дизайна, выводя производительность, простоту работы и управляемость на новый уровень. Большой цветной дисплей устраняет все сомнения в состоянии принтера. Передовая технология и большая емкость аккумулятора обеспечивают энергией каждую минуту самой длинной смены. Функция мгновенного выхода из режима ожидания исключает раздражение из-за перехода устройств серии ZQ600 Plus в спящий режим прямо во время работы. Ваши сотрудники получают возможность использовать быстрые и надежные беспроводные соединения, а в ИТ-отделе оценят ту простоту интеграции, управления, настройки и защиты устройств серии ZQ600 Plus, которую дает им операционная система принтера Link-OS® от Zebra и мощный набор приложений, утилит и инструментов разработчика Print DNA. Серия ZQ600 Plus — следующее поколение золотого стандарта мобильной печати этикеток и квитанций.



Передовая функциональность для обеспечения максимальной производительности

Первый в отрасли мобильный принтер Wi-Fi™ 6

Серия ZQ600 Plus обеспечивает самые быстрые и надежные беспроводные соединения внутри помещения. Воспользуйтесь обновлением сети Wi-Fi до уровня 6/6E и получите лучшую в своем классе безопасность по протоколу WPA3, молниеносную скорость и улучшенные технологии роуминга. Для расширения возможностей применения устройств выберите вариант с двумя радиомодулями (802.11ax/Bluetooth® 5.3 или 802.11ac/Bluetooth 4.2) в зависимости от используемой сетевой среды.

Промышленный стандарт 802.11r «Быстрый роуминг» для бесперебойного доступа

С поддержкой технологии быстрого роуминга 802.11r ваши сотрудники могут быть уверены в наличии соединения, находясь в дороге.

Мгновенный выход из спящего режима по сети Wi-Fi

Этот интеллектуальный принтер переходит в режим сна, когда он простаивает, и автоматически просыпается в тот момент, когда пользователь отправляет задание на печать. Мгновенный выход устройств серии ZQ600 Plus из спящего режима осуществляется как по Wi-Fi, так и по Bluetooth.

Большой цветной дисплей делает настройку и эксплуатацию легкой и быстрой

Устройства серии ZQ600 Plus оснащены большим дисплеем, удобным интерфейсом и легко настраиваемым меню. Серия ZQ600 Plus разрабатывалась на основе системы меню Link-OS компании Zebra для обеспечения единого механизма взаимодействия пользователя с другими мобильными, настольными и промышленными принтерами под управлением Zebra Link-OS.

Business Tough-Built для ежедневного корпоративного использования в течение всего дня

Хотя устройства серии ZQ600 Plus отличаются малым весом и удобны для ношения в течение всей смены, они имеют все необходимые характеристики для обеспечения длительного срока службы, включая дисплей из закаленного стекла и цельную бесшовную конструкцию. Высококачественная полимерная смола является одной из самых прочных пластмасс, обеспечивающих повышенную ударопрочность.



Повысьте производительность сотрудников с помощью следующего поколения мобильной печати.

Полный перечень аксессуаров, доступных для устройств серии ZQ600 Plus для медицинской сферы, приведен в руководстве по аксессуарам для мобильных принтеров на веб-сайте: www.zebra.com/zq600-plus-series

Непревзойденное управление питанием батареи

Делайте больше на одной зарядке

Благодаря батарее большой емкости для устройств серии ZQ600 Plus каждый ваш сотрудник сможет работать всю смену без подзарядки. Plus Power Smart Print Technology™, запатентованная технология Zebra, обеспечивает максимальную эффективность, подавая точное количество энергии, необходимой для печати высочайшего качества, что позволяет экономить от 20 до 30 процентов заряда батареи.

Исключительные возможности управления аккумулятором

Аккумулятор PowerPrecision+ для серии ZQ600 Plus обладает непревзойденными характеристиками питания и управления. Обилие легкодоступных показателей батареи позволяет легко выявить садящиеся батареи до того, как они повлияют на производительность.

Современная платформа развивается вместе с вашим бизнесом

Zebra Print DNA – встроенное преимущество ваших принтеров

Возможности пакета программного обеспечения Print DNA используют все, что мы узнали о технологии, пользователях и тысячах примеров использования. Набор программного обеспечения Print DNA поможет вам быть на шаг впереди благодаря инструментам удаленного управления, повышенной безопасности и постоянным обновлениям, которые позволяют вашим принтерам работать, максимально используя свой потенциал.

Устойчивая память для поддержки приложений как в настоящее время, так и в будущем

В серии ZQ600 Plus реализовано ОЗУ емкостью 256 Мб с возможностью подключения блока флэш-памяти емкостью 512 Мб — более чем достаточно для всех ваших потребностей в шрифтах и графике сегодня, а также для всех обновлений микропрограммного обеспечения и новых инструментов Print DNA на годы вперед.

Совместимость предыдущих версий с аксессуарами QLn

Продав более миллиона устройств серии QLn, компании Zebra установила высокую планку для мобильной печати в розничной торговле. Сегодня серия ZQ600 Plus вновь поднимает планку. А поскольку серия ZQ600 Plus имеет полную обратную совместимость с аксессуарами QLn, вы можете перейти на новейшую платформу и технологии без покупки новых аксессуаров или перестройки диспетчерского центра.

Максимальное время безотказной работы благодаря комплексным возможностям удаленного управления

Быстрее решайте проблемы с помощью базовой станции Ethernet

Простое управление всеми принтерами из одного местоположения

Благодаря нашим комплексным и гибким инструментам для удаленного управления, вы можете с легкостью обслуживать принтеры, настраивать их защиту и устранять ошибки в работе в любом месте и в любое время. Используйте бесплатные утилиты настройки принтера для упрощения задач установки и настройки "из первых рук". С помощью дополнительной функции Printer Profile Manager Enterprise вы сможете управлять одним принтером, группой определенных принтеров или всеми принтерами организации в любом уголке мира. Это решение на базе интерфейса браузера позволяет мгновенно обнаруживать каждый Link-OS принтер, работающий в вашей сети. Вам не потребуется искать принтеры вручную, настраивать их и устранять возникающие ошибки.

Беспрепятственная интеграция в используемую систему управления устройствами

Простота управления всеми мобильными устройствами и принтерами Zebra, включая серию ZQ600 Plus, с помощью единого окна. Разъемы MDM Print DNA упрощают интеграцию сетевых принтеров серии ZQ600 Plus в существующую систему управления устройствами AirWatch или SOTI MobiControl. А если вы используете Ivanti Avalanche (на базе Wavelink), серия ZQ600 Plus обеспечивает поддержку Avalanche прямо из комплекта поставки.

Обеспечьте неизменную надежность с помощью диагностики печатающей головки

Используя принтеры серии ZQ600 Plus, вам не нужно беспокоиться о простоях из-за износа печатающей головки. Наши уникальные средства диагностики печатающих головок позволяют отслеживать их состояние во всем вашем отделении, что дает вам возможность принять меры до того, как снизится их производительность.

Защитите конфиденциальные данные клиентов и бизнеса с помощью PrintSecure

Эта бесплатная утилита Print DNA упрощает настройку более 30 параметров для отладки безопасности принтера с целью защиты ваших данных и инфраструктуры благодаря созданию надежных подключений принтера и блокированию несанкционированного доступа к нему.

Сертифицированные расходные материалы Zebra гарантируют стабильно высокое качество печати

Мы разрабатываем, производим и тщательно тестируем собственную линейку расходных материалов для термопечати, чтобы обеспечить стабильную и оптимальную работу вашего принтера Zebra. Сертифицированные расходные материалы Zebra — это лучшее в отрасли качество, услуги и огромный опыт в сфере решений термопечати.

Доступные вам службы позволят добиться максимального времени безотказной работы оборудования, обеспечат непрерывность бизнес-процессов и возможность оперативно получать информацию о принтерах

Базовая станция Ethernet для серии ZQ600 Plus упрощает процесс удаленного управления устройствами. Устанавливая принтер в комплект в конце каждой смены, ИТ-специалисты могут удаленно обновлять микропрограмму по мере необходимости, чтобы гарантировать максимальную производительность принтера. Если у сотрудников возникнет проблема, они могут просто подключить принтер к подставке для удаленной диагностики - это избавит их от простоев и расходов, связанных с отправкой принтера в ремонтную мастерскую, когда нет физических повреждений.

Вы приобретаете принтеры Zebra, чтобы предоставлять клиентам услуги высокого уровня и обеспечивать эффективную работу вашего персонала. Теперь вы можете обеспечить предсказуемую производительность и исключить незапланированные расходы на ремонт с помощью Zebra OneCare™. Вы получаете непревзойденную техническую поддержку, предоставляемую специалистами Zebra, а также комплексные услуги ремонта, в том числе устранение непредвиденных повреждений и предоставление точных сроков выполнения ремонтных работ. Благодаря услугам Visibility Services вы получаете оперативную информацию о состоянии принтеров. Это вам необходимо для поддержания безотказной работы принтеров и оптимизации их использования в рамках ваших рабочих процессов.

Аксессуары для серии ZQ600

Для серии ZQ600 Plus предусмотрены все необходимые аксессуары, от решений для обеспечения питания и зарядки до приспособлений для переноски и защиты, а также кабели и многое другое. Полный перечень аксессуаров, доступных для устройств серии ZQ600 Plus для медицинской сферы, приведен в руководстве по аксессуарам для мобильных принтеров на веб-сайте: www.zebra.com/mobile-printer-accessories

Аксессуары для зарядки литий-ионных аккумуляторов	
Базовая станция Ethernet	
	Подключите принтеры серии ZQ600/ZQ600 Plus к проводной сети Ethernet через базовую станцию ZQ600 Series Ethernet, чтобы облегчить удаленное управление для сотрудников ИТ-отдела или операционного персонала. Это поможет обеспечить оптимальную работу каждого принтера и его готовность к использованию. Ethernet-база может передавать данные по сетям 10 Мбит/с или 100 Мбит/с с помощью функции автоматического обнаружения. Базовая станция Ethernet для серии ZQ600 с одним отсеком также заряжает аккумулятор, пока он находится в принтере, а версия с 4 отсеками (с дополнительным комплектом для настенного крепления) заряжает четыре принтера одновременно. Модель с 4 отсеками включает внутренний коммутатор Ethernet и второй порт Ethernet, что позволяет подключать четыре базовые станции Ethernet с 4 отсеками (всего 16 принтеров) с одного порта и управлять ими. Принтер остается полностью функциональным, и вы можете печатать, когда он находится в любой базовой станции. Светодиодные индикаторы базовой станции отображают питание постоянного тока и состояние Ethernet-соединения. Удаленное управление принтером через Ethernet позволяет: • Управление батареей для контроля ее состояния. • Управление встроенным ПО для обновления встроенного ПО принтера. • Управление печатью для обновления шаблонов, шрифтов и графики. • Управление устройством для обновления файлов запуска (например, config. sys), WML (передняя панель) или HTML (браузер). • Управление сетью для обновления ключей шифрования или файлов сертификатов. • Решение проблем и устранение неисправностей принтера, которые в противном случае могут потребовать отправки принтера в ремонт, на месте. • Возможность управления принтерами с поддержкой Bluetooth, которые традиционно находились вне сети.

Адаптер переменного тока



Адаптер переменного тока подключается к принтеру серии ZQ600/ZQ600 Plus и электрической розетке для зарядки батареи PowerPrecision+ в принтере. Во время зарядки принтер может печатать этикетки и выполнять другие функции. Для сравнения показан с принтером; принтер в комплект не входит.

Базовая станция



Кроме того, предусмотрена возможность установки и зарядки одного принтера серии ZQ600/ZQ600 Plus в автомобиле или на вилочном погрузчике. В комплект входит источник питания 15-60 В DC. Опционально может использоваться с креплением RAM Arm.¹

Зарядные устройства для батарей



Зарядное устройство на одну батарею

Подключает и заряжает одну литий-ионную батарею PowerPrecision+. Встроенный блок питания. Поставляется с сетевым шнуром для вашего региона.

Зарядное устройство на три батареи

Возможность одновременной установки и зарядки до трёх литий-ионных батарей PowerPrecision+. 3-слотовое зарядное устройство поставляется с блоком питания и сетевым шнуром для вашего региона.

Двойное 3-слотовое зарядное устройство с подключением Y-кабеля

Возможность одновременной установки и зарядки до шести литий-ионных батарей PowerPrecision+ для принтеров. Двойное 3-слотовое зарядное устройство поставляется с подключением Y-кабеля и сетевым шнуром для вашего региона. Требуется соответствующий сетевой шнур для вашего региона

Батарея PowerPrecision+ увеличенной емкости



Доступна только для моделей ZQ610 Plus и ZQ620 Plus

Батарея PowerPrecision+ Extended Capacity (увеличенной емкости) обеспечивает повышенную емкость по сравнению со стандартной батареей PowerPrecision+, обеспечивая большую мощность для увеличения времени работы. Принтер серии ZQ600/ZQ600 Plus не требует модернизации для установки батареи повышенной емкости — просто приобретите ее как отдельный аксессуар для использования с текущим принтером серии ZQ600/ZQ600 Plus или закажите ее на этапе выбора конфигурации принтера, чтобы ваш принтер поставлялся уже готовым к работе с этим мощным аксессуаром. Выбор за вами.

Ремни и чехлы для переноски



Ремешок для ношения в руках: Позволяет переносить принтер в руках.

Наплечный ремень: Позволяет переносить принтер на плече.

Мягкий чехол: Представляет собой дополнительный элемент защиты для использования в неблагоприятных условиях. В чехле предусмотрены отверстия для замены носителя и аккумуляторов, а все разъемы доступны. Включает наплечный ремень.

Жесткий чехол Дополнительный уровень защиты от износа в сложных условиях эксплуатации обеспечивается жестким футляром. В комплект входит металлический зажим для ремня.¹

Технические характеристики

Стандартные функции

- Подключение к Apple® iOS Android™, и Windows® Mobile
- Прямая термопечать, печать штрихкодов, текста и графических изображений
- Программные языки CPCL, EPL™ и ZPL®
- 512 МБ Flash поддерживает загружаемые программы, принимает форматы, шрифты и графику (128 МБ доступно для хранения данных пользователя)
- ZQ620 Plus и ZQ610 Plus: съемная, перезаряжаемая литий-ионная батарея PowerPrecision+ 3250 мАч (номинальная), 23,4 Вт ч
- ZQ630 Plus: съемная, перезаряжаемая батарея PowerPrecision+ Li-Ion 6600 мАч (номинальная), 47,5 Вт·ч
- Встроенное зарядное устройство батареи
- Зажим для крепления на ремне для удобной и незаметной печати (не совместим с батареей увеличенной емкости)
- Фиксированные датчики по центру для регистрации чёрной метки или зазора
- Простой в использовании режим снятия и показа
- Датчик наличия ярлыков для выдачи ярлыков по одному за раз
- Отрывная лента для легкой выдачи материала
- Фиксация носителя с центральной загрузкой для рулонов различной ширины
- Конструкция с открывающейся крышкой для простой загрузки материала для печати
- Управление: Mirror, SNMP, веб-сервер, Profile Manager, AirWatch®, SOTI® MobiControl™ и Ivanti Avalanche® (на базе Wavelink).
- Большой, легко читаемый цветной дисплей (288 x 240 пикселей)
- Цветное отображение может быть настроено с помощью WML (текст и значки)
- 5 навигационных кнопок, две кнопки программного обеспечения
- Цветные предупреждения принтера на дисплее
- Выдерживает многократные падения с высоты 5 футов/1,52 м (ZQ620 Plus и ZQ610 Plus) и 6 футов/1,83 м (ZQ630 Plus) на бетон²
- Пыле- и водонепроницаемость уровня IP54
- 400 МГц 32-битный процессор ARM
- Поддержка XML
- Печать в вертикальном или горизонтальном положении
- Принтер может использоваться для печати в любом положении
- QR-штрихкод ссылается на веб-страницы справки
- Zebra Print Touch упрощает сопряжение Bluetooth и запуск веб-страниц справки с помощью устройств с поддержкой ближней бесконтактной связи (NFC)
- Этикетка одометра
- NTP (сетевой протокол времени) поддержка через WiFi или Ethernet
- Поддерживает решение Zebra Network Connect для производственного участка, если используется с базовой станцией Ethernet
- Технология радиочастотной идентификации (RFID) реализуется в устройствах ZQ630 Plus как отдельное решение (для получения дополнительной информации см. технические характеристики ZQ630 Plus RFID)

Физические характеристики

Размеры	ZQ610 Plus: 6,73 дюйма (Д) x 3,6 дюйма (Ш) 2,85 дюйма (В) 170,9 мм (Д) x 91,4 мм (Ш) x 72,4 мм (В) ZQ620 Plus: 6,84 дюйма (Д) x 4,64 дюйма (Ш) x 3,03 дюйма (В) 173,7 мм (Д) x 117,9 мм (Ш) x 76,9 мм (В) ZQ630 Plus: ДхШхВ 7,35 x6,5 x3,25 ДхШхВ 186,7x165,1x82,5 ммПримечание. Установка литий-ионной интеллектуальной батареи повышенной емкости увеличивает высоту любой из моделей принтера серии ZQ600 на 0,6 дюйма/16 мм.
Вес (с батарей)	ZQ610 Plus: 1,33 фунта / 0,6 кг ZQ620 Plus: 1,6 фунта/0,73 кг ZQ630 Plus: 2,45 фунта/1,1 кг

Возможности подключения и интерфейсы

- Два радиомодуля ZebraNet® Wi-Fi 6 (802.11ax) с поддержкой для:
- Одновременная поддержка Bluetooth 5.3 с сертификацией BT SIG
 - Конструкция антенны на базе технологии MIMO
 - Работа в диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц
 - WPA3, WPA2, WPA
 - Стандарты роуминга 802.11k, 802.11v и 802.11r
 - Шифрование TKIP и AES
 - 802.1x (с WPA или WPA2)
 - EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
 - 802.11d и 802.11i
 - Быстрый роуминг с использованием кэширования парного главного ключа (PMK), оппортунистического шифрования ключа (OKC), быстрого восстановления сессии EAP или 802.11rДва радиомодуля ZebraNet® Wi-Fi 5 (802.11ac) с поддержкой для:
 - Одновременная поддержка Bluetooth 4.2
 - Шифрование TKIP и AES
 - WPA и WPA2
 - 802.1x (с WPA или WPA2)
 - EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
 - 802.11d и 802.11i
 - Сертификация Wi-Fi
 - Быстрый роуминг с использованием кэширования PMK (Pairwise Master Key), кэширование OKC (Opportunistic Key Caching), быстрое восстановление сессии EAP или 802.11rРадиомодуль Bluetooth 4.2 (Classic и BLE)
 - Модели защиты 1-4
 - Сертификация «Made for iPod/iPhone/iPad»
 - Привязка ключей10/100 Поддержка Ethernet (через зарядную базовую станцию)Характеристики кабельного подключения
 - USB 2.0, высокоскоростной интерфейс (12 Мбит/с)
 - Разъём Micro- B с компенсатором натяжения (опция)
 - Последовательный интерфейс: 14-контактный порт RS-232C для связи с терминалом или другим хостом со скоростью до 115,2 Кбит/с.

Программное обеспечение Print DNA

Надёжность принтеров — это важно, однако именно программная часть обеспечивает уверенную работу принтеров. Именно поэтому мы встроили DNA Zebra Print в наши принтеры. Возможности пакета программного обеспечения, позволяют оптимизировать работу принтеров на протяжении всего их жизненного цикла, даже если потребности вашего бизнеса увеличатся. Для получения дополнительной информации посетите этот сайт: www.zebra.com/printdna

Гарантия на продукцию

В принтерах серии ZQ600 Plus гарантируется отсутствие дефектов, связанных с материалами и изготовлением, в течение 1 (одного) года с даты отгрузки. С полным текстом гарантийного обязательства можно ознакомиться на веб-сайте по адресу: www.zebra.com/warranty

Рекомендуемые сервисы

Сервисы Zebra OneCare Essential и Select позволяют максимально повысить готовность к работе и производительность ваших устройств. Основные услуги включают круглосуточную техническую поддержку, комплексное обслуживание, упреждающую замену и обновление программного обеспечения. Доступны дополнительные услуги Visibility Services. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт www.zebra.com/zebraonecare (Примечание: наличие и доступность услуг зависит от региона.)

Отрасли и виды применения

розничная торговля

- Маркировка полок
- Ценники со скидкой
- Этикетки для замены
- Печать чеков в любом месте магазина
- Возвратные этикетки
- Комплектование заказов, размещаемых через Интернет и получаемых в магазине (BOPIS)
- Мерчендайзинг

Производство / складские хозяйства

- Этикетки/списки для комплектования и упаковки
- Сырье
- Готовая продукция
- RFID-этикетки для коробок/поддонов¹

Транспорт и логистика

- Приёмка
- Размещение товаров на складе
- Обратная логистика — Управление запасами
- Циклическая инвентаризация
- Сквозное складирование
- Комплектование
- Размещение
- Упаковка
- Доставка

Технические характеристики принтера

Операционная система	Link-OS®
Разрешение	203 точки/дюйм (8 точек/мм)
Память	256 МБ RAM; 512 МБ флэш-памяти (стандарт)
Максимум Ширина печати	ZQ610 Plus: 1,9 дюйма / 48 мм ZQ620 Plus: 2,8 дюйма / 72 мм ZQ630 Plus: 4,1 дюйма/104 мм
Максимальная Скорость печати	До 4,5 дюйма/115 мм в секунду
Датчики материала для печати	Датчик наличия черной метки и зазора между носителями с использованием датчиков с фиксированным центральным положением; датчик наличия этикетки для выпуска партий этикеток по одной за раз
Длина печати	Минимальная: 0,5 дюйма / 12,7 мм Максимальная: 32 дюйма / 813 мм
Питание	ZQ610 Plus и ZQ620 Plus: съемная, перезаряжаемая литий-ионная батарея PowerPrecision+ 3250 мАч (номинальная), 23,4 Вт-ч ZQ630 Plus: съемная литий-ионная батарея PowerPrecision+ 6600 мАч (номинальная), 47,5 Вт-ч

Сноски

1. Доступно только для модели ZQ630 Plus

Некоторые функции могут быть недоступны. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Характеристики материала для печати

Длина этикетки и длина вкладыша	от 0,5 дюйма/12,7 мм до 32 дюйма/813 мм или более
Ширина материала для печати	ZQ610 Plus: от 1,0 дюйма/25 мм до 2,18 дюйма/55,4 мм ZQ620 Plus: от 1,0 дюйма/25 мм до 3,125 дюйма/79 мм ZQ630 Plus: от 2,0 дюймов/51 мм до 4,4 дюйма/112 мм (с подложкой) от 2,0 дюймов/51 мм до 4,1 дюйма/104 мм (без подложки)
Максимальная ширина Размер рулона	ZQ610 Plus: внешний диаметр 2,2 дюйма/55,9 мм при внутреннем диаметре 0,75 дюйма/19 мм или 1,375 дюйма/34,9 мм ZQ620 Plus: внешний диаметр 2,6 дюйма/66 мм при внутреннем диаметре 0,75 дюйма/19 мм или 1,375 дюйма/34,9 мм ZQ630 Plus: внешний диаметр 2,6 дюйма/66 мм при внутреннем диаметре 0,75 дюйма/19 мм или 1,375 дюйма/34,9 мм
Толщина	от 2,3 до 5,5 мил (одна тысячная дюйма) для рулона бирок или 6,5 мил для рулона этикеток
Типы материалов для печати	Этикетки и бирки с высечкой, этикетки без подложки, бумага для печати квитанций, RFID (совместимая с ZQ630 Plus RFID), черная полоса и зазор

Рабочие характеристики

Условия использования	Рабочая температура: от -4°F до 122°F (от -20°C до 50°C) Влажность в рабочих условиях: 10% – 90%, без конденсации Температура хранения/транспортировки: -13°F до 149°F/-25°C до 65°C1 Влажность при хранении: 10% до 90%, без конденсации
-----------------------	--

Рабочие характеристики

Соответствие стандартам	Излучение: FCC часть 15, подраздел В, EN55022 класс В, EN60950, EN55024 и VCCI класс ВВосприимчивость: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 и EN61000-4-5Безопасность: CE, TUV, CSAСертификация ENERGY STAR®
Безопасность	Поддержка FIPS предоставляется бесплатно при загрузке операционной системы принтера. Для получения дополнительной информации обратитесь к торговому представителю компании Zebra.

Микропрограммное обеспечение

Языки программирования CPCL, EPL и ZPLZBI 2.x™ — мощный язык программирования, позволяющий запускать на принтере автономные приложения, подключать периферийные устройства и реализовывать многие другие возможности

Система символов штрихкодов

Соотношение сторон штрихкодов: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1
Линейные штрихкоды: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, 2- и 5-цифровое расширение, EAN-8, EAN-13-, 2- и 5-цифровое расширение
2-мерные штрихкоды: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS), Aztec, MSI/Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

Шрифты и изображения

Стандартные шрифты: 25 растровых, 1 гладкий, масштабируемый (CG Triumvirate Bold Condensed*)
Дополнительные шрифты: загружаемые растровые/масштабируемые шрифты
Международные наборы символов (по желанию): Китайский (традиционный/упрощенный); японский; корейский; тайский, вьетнамский* содержит UFST® компании Agfa Monotype Corporation



Главный офис в Северной Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис региона ЕМЕА (Европа, Ближний Восток, Африка)
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Главный офис в Латинской Америке
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com